

热释电能量计探头

多款热释电探头：

高灵敏快速测量频率 25kHz，测量能量范围 2uJ-40J，探头口径：8-96mm；

提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件；

产品参数：

产品型号	产品特点	探头口径	波长范围	能量范围	频率
PE9-C	25kHz 快速响应探头	Φ8mm	0.15-12um	2uJ-1mJ	25kHz
PE9-ES-C	25kHz 快速高灵敏度响应探头	Φ8mm	0.15-12um	200nJ-200uJ	25kHz
PE10-C	热释电高灵敏能量探头	Φ12mm	0.15-12um	1uJ-10mJ	25kHz
PE10BF-C	高损伤阈值能量探头	Φ12mm	0.15-3, 10.6um	7uJ-10mJ	250Hz
PE25-C	中等口径探头	Φ24mm	0.15-3um	8uJ-10J	10kHz
PE25BF-C	高损伤阈值探头	Φ24mm	0.15-3um, 10.6um	60uJ-10J	250Hz
PE50-C	大口径探头	Φ46mm	0.15-3um	10uJ-10J	10kHz
PE50BF-C	高损伤阈值探头	Φ46mm	0.15-3um, 10.6um	120uJ-10J	250Hz
PE50HD-C	193nm 激光器高损伤阈值	Φ46mm	193nm	10mJ-10J	80Hz
PE50-DIF-C	快速响应，高损伤阈值，	Φ35mm	0.19-3um	20uJ-10J	10kHz

	宽光谱范围				
PE25BF-DIF-C	高能量密度激光测试	Φ20mm	0.19-2.2um	100uJ-20J	250Hz
PE50BF-DIF-C	高损伤阈值	Φ35mm	0.19-2.2, 2.94	0.2 mJ-10 J	250Hz
PE50BB-DIF-C	可拆卸 <i>diffuser</i> , 高损伤 阈值, 宽光谱范围	Φ46mm Φ33mm with <i>diffuser</i>	0.19-20um 0.4-2.5um with <i>diffuser</i>	100uJ-40J	40Hz
PESODIF-ER-C	可拆卸 <i>diffuser</i> , 高损伤 阈值	Φ46mm Φ33mm with <i>diffuser</i>	0.19-3um 0.4-3um with <i>diffuser</i>	10uJ-30J	10kHz
PE100BF-DIF-C	超大口径, 可拆卸 <i>diffuser</i> , 高损伤阈值, 宽光谱范围	Φ96mm Φ85mm with <i>diffuser</i>	0.15-3um 0.4-2.5um with <i>diffuser</i>	0.4mJ-40J	200Hz

		diffuser	diffuser		
FPE80BF-DIF-C	高平均功率激光	Φ53mm	0.1-2.2um 2.9 4um	40mJ-40J	250Hz